

MX-750...

Domaine d'application : BT

Testeur d'installation multifonction

Utilisation :

- Résistance de l'isolation
- Résistance à la terre
- Continuité sous faible impédance
- Impédance de boucle
- Tension
- RCD



Caractéristiques :

	Plage Range Rango	Résolution Resolution Resolución	Précision Accuracy Precisión
Impédance de boucle Loop resistance Resistencia del bucle (Hi-Amp)	0.23-9.99 Ω	0.01 Ω	
	10.0-99.9 Ω	0.1 Ω	$\pm(4\%$ of reading +6 digits)
	100-999 Ω	1 Ω	
L- PE Sans déclenchement No trip Sin gatillo	0.23-9.99 Ω	0.01 Ω	
	10.0-99.9 Ω	0.1 Ω	$\pm(5\%$ of reading +6 digits)
	100-999 Ω	1 Ω	
Impédance de ligne Line resistance Resistencia lineal L-N	0.23-9.99 Ω	0.01 Ω	
	10.0-99.9 Ω	0.1 Ω	$\pm(4\%$ of reading +4 digits)
	100- 999 Ω	1 Ω	
	Multiplicateur Current Multiplier Multiplicador	Précision sur le temps de déclenchement Trip Time Accuracy Tiempo de precisión de activación	
RCD (BSEN 61557-6) RCD Rating (L-N): 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1A	x1/2	$\pm(1\%$ of reading+1 ms)	
	x1	$\pm (1\%$ of reading + 1 ms)	
	x2	$\pm(1\%$ of reading+1 ms)	
	x5	$\pm(1\%$ of reading+1 ms)	

	Tension d'essai Test voltage Prueba de tensión	Plage Range Rango	Résolution Resolution Resolución	Précision Accuracy Precisión	Courant de test Test current Corriente de prueba	Courant de court-circuit Short circuit current Corriente de cortocircuito
Isolement Insulation Aislamiento	125V (0% +10%)	0.125 1 000 M Ω	0.001 M Ω	\pm (2%+10)	1 mA load 125 k Ω	\leq 1mA
	250V (0% +10%)	0.250 1 000 M Ω	0.001 M Ω	\pm (2%+10)	1 mA load 250 k Ω	
	500V (0% +10%)	0.500 1 000 M Ω	0.001 M Ω	\pm (2%+10)	1 mA load 500 k Ω	
	1 000V (0% +10%)	1.000 1 000 M Ω	0.001 M Ω	\pm (3%+10)	1 mA load 1 M Ω	
		Plage Range Rango	Résolution Resolution Resolución	Précision Accuracy Precisión	Tension max. ouverte Max. open circuit voltage Tensión máx. abierta	Protection de surcharge Overload protection Protección contra sobrecargas
Basse résistance Low Ohm baja resistencia		0.000-2.000 Ω	0.0010 Ω	\pm (1.5%+30)	5.0V \pm 1VDC	250Vrms
		2.00-20.00 Ω	0.010 Ω	\pm (1.5%+3)		
		20.0-200.0 Ω	0.10 Ω			
		200-2 000 Ω	10 Ω	\pm (1.5%+5)		
Résistance de mise à la terre Earth resistance Resistencia de puesta a tierra		0.00-99.99 Ω	0.010 Ω	\pm (2%+30d)		
		100.0-999.9 Ω	0.10 Ω	\pm (2%+6d)		
		1 000-2 000 Ω	1 Ω			

Composition :

- 1 Testeur d'installation multifonction
- Manuel d'utilisation
- CD du logiciel
- Sonde de contrôle à distance
- Cordons de mesure
- Câble de mesure du secteur
- Pincettes crocodiles
- Câble USB
- Mallette de transport
- Ceinture de transport souple



Référence

MX-750