

MS-918-..

Domaine d'application : BT

Détecteur de tension BT, rotation de phase. Pointes de touche Ø2 mm 19 mm. LED.

Utilisation :

- Vérification d'absence de tension.
- Contrôle des niveaux de tension de 12 à 900 V en alternatif, 1 000 V en continu.
- Contrôle de continuité sonore et lumineux d'un circuit hors tension (80 Ω).
- Repérage unipolaire de phase.
- Recherche des polarités d'un circuit en courant continu.
- Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fils.
- Utilisation intérieure et extérieure.


Caractéristiques :

- Equipé de pointes de touche Ø 2 mm L : 19 mm.
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (> 50 V).
- Degré de protection : IP65 et IK06.
- Un bouton test permettant de discerner la vérification du bon fonctionnement et de la fonction de continuité.
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipse.
- Equipé d'une lampe d'éclairage au point de mesure.
- Affichage : LED.

Accessoires en option :

- Étui de transport avec passe ceinture. Réf. [M-87285](#).
- Accroche tableau. Réf. [M-952325](#).

| Référence | Fréquence | Tension d'utilisation AC | Longueur (mm) | Tension | Test de Continuité |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | Tension d'utilisation DC | |
| MS-918-L | 50/60/400 Hz | 12-900 V | 165 | 12-1000 V | ≤ 80 Ω |