

Z-VAT-DC / CL-6

Network Type : MV-LV

Detector bipolar de tensión continua

Aplicación:

- Detector bipolar de tensión continua: 120 a 5.000 V CC.
- El umbral bajo, fijado en 100 V, detecta cualquier tensión que supere los límites de Muy Baja Tensión CC.
- Para uso en interiores (sólo para instalaciones en laboratorios y talleres).
- Presencia de tensión indicada por 6 LED rojos y señal acústica.
- El control de funcionamiento del aparato integrado valida todas las funciones del detector:

1. Ponga en contacto la zapata magnética de la empuñadura con el raíl y ponga en derivación el conjunto haciendo contacto entre la empuñadura magnética y el gancho de contacto;
2. Pulse el botón de prueba: se encenderán los 6 LED rojos y sonará la señal acústica;
3. Suelte el botón de prueba: los 6 LED verdes se encienden momentáneamente.



Características:

- Presencia de tensión indicada por :
 - 6 LED rojos encendidos,
 - Señal acústica (60 dB (A)/2 m).
- Electrodo de contacto de 380 mm
- Longitud total del detector: 840 mm
- Grupo de indicación: III

Composición:

- 2 elementos con antenas desmontables, conectados por un cable de 1,9 m.
- 1 maletín de transporte.



Referencia	Peso (kg)	Voltajes de uso
		Tensión de funcionamiento DC
CL-6-120/5000	2,000	120-5000 V